

Relè di sovraccarico termico differenziale a 3 poli per contattori Deca - Classe 10A
per contattori SC LC 1D

Schneider
Electric



Serie: SC LRD

CODICE	Campo di regolazione del relè [A]	Fusibili da utilizzare con il relè selezionato			Per uso con contattore SC LC 1D
		aM [A]	gG [A]	BS88 [A]	
SC LRD 01	0,10 ... 0,16	0,25	2	-	D09 ... D38
SC LRD 02	0,16 ... 0,25	0,5	2	-	D09 ... D38
SC LRD 03	0,25 ... 0,40	1	2	-	D09 ... D38
SC LRD 04	0,40 ... 0,63	1	2	-	D09 ... D38
SC LRD 05	0,63 ... 1	2	4	-	D09 ... D38
SC LRD 06	1 ... 1,6	2	4	6	D09 ... D38
SC LRD 07	1,6 ... 2,5	4	6	10	D09 ... D38
SC LRD 08	2,5 ... 4	6	10	16	D09 ... D38
SC LRD 10	4 ... 6	8	16	16	D09 ... D38
SC LRD 12	5,5 ... 8	12	20	20	D09 ... D38
SC LRD 14	7 ... 10	12	20	20	D09 ... D38
SC LRD 16	9 ... 13	16	25	25	D12 ... D38
SC LRD 21	12 ... 18	20	35	32	D18 ... D38
SC LRD 22	16 ... 24	25	50	50	D25 ... D38
SC LRD 32	23 ... 32	40	63	63	D25 ... D38
SC LRD 35	30 ... 38	40	80	80	D32 and D38

Relè di sovraccarico termico a 3 poli per contattori TeSys K
per contattori SC LC 1K

Schneider
Electric



Serie: SC LR2

CODICE	Campo di regolazione del relè [A]	Fusibili da utilizzare con la potenza max del relè selezionato		
		aM [A]	gG [A]	BS88 [A]
SC LR2 K0301	0,11 ... 0,16	0,25	0,5	-
SC LR2 K0302	0,16 ... 0,23	0,25	0,5	-
SC LR2 K0303	0,23 ... 0,36	0,5	1	-
SC LR2 K0304	0,36 ... 0,54	1	1,6	-
SC LR2 K0305	0,54 ... 0,8	1	2	-
SC LR2 K0306	0,8 ... 1,2	2	4	6
SC LR2 K0307	1,2 ... 1,8	2	6	6
SC LR2 K0308	1,8 ... 2,6	4	8	10
SC LR2 K0310	2,6 ... 3,7	4	10	16
SC LR2 K0312	3,7 ... 5,5	6	16	16
SC LR2 K0314	5,5 ... 8	8	20	20
SC LR2 K0316	8 ... 11,5	10	25	20
SC LR2 K0321	10 ... 14	16	32	25
SC LR2 K0322	12 ... 16	20	40	32