

CONTATTORI

Sottogruppo
540

Contattori tripolari - Controllo motore fino a 75 kW a 400 V, in categoria AC-3/AC-3e



SC LC 1D09 **

SC LC 1D25 **

SC LC 1D80 **

SC LC 1D95 **

SC LC 1D115 **

CODICE da completare aggiungendo il codice tensione **	Corrente nominale di funzionamento [A]	Potenze nominali standard dei motori trifase 50-60 Hz nella categoria AC-3/AC-3e						
		220V 230V	380V 400V	415V	440V	500V	660V 690V	1000V
SC LC 1D09 **	9	2,2 kW	4 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW	-
SC LC 1D12 **	12	3 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	-
SC LC 1D18 **	18	4 kW	7,5 kW	9 kW	9 kW	10 kW	10 kW	-
SC LC 1D25 **	25	5,5 kW	11 kW	11 kW	11 kW	15 kW	15 kW	-
SC LC 1D32 **	32	7,5 kW	15 kW	15 kW	15 kW	18,5 kW	18,5 kW	-
SC LC 1D38 **	38	9 kW	18,5 kW	18,5 kW	18,5 kW	18,5 kW	18,5 kW	-
SC LC 1D40A **	40	11 kW	18,5 kW	22 kW	22 kW	22 kW	30 kW	-
SC LC 1D50A **	50	15 kW	22 kW	25 kW	30 kW	30 kW	33 kW	-
SC LC 1D65A **	65	18,5 kW	30 kW	37 kW	37 kW	37 kW	37 kW	-
SC LC 1D80A **	66	22 kW	37 kW	37 kW	37 kW	37 kW	37 kW	-
SC LC 1D80 **	80	22 kW	37 kW	45 kW	45 kW	55 kW	45 kW	-
SC LC 1D95 **	95	25 kW	45 kW	45 kW	45 kW	55 kW	45 kW	-
SC LC 1D115 **	115	30 kW	55 kW	59 kW	59 kW	75 kW	80 kW	65 kW
SC LC 1D150 **	150	40 kW	75 kW	80 kW	80 kW	90 kW	100 kW	75 kW

Tensioni standard del circuito di controllo - CORRENTE ALTERNATA (ALIMENTAZIONE AC)

** Frequenza	24V	42V	48V	110V	115V	220V	230V	240V	380V	400V	415V	440V	500V
tutti i codici (da SC LC 1D09 ** a SC LC 1D150 **)													
50/60 Hz	B7	D7	E7	F7	FE7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	S7
da SC LC 1D09 ** a SC LC 1D65 **													
50 Hz	B5	D5	E5	-	-	-	P5	-	-	-	-	-	-
da SC LC 1D80 ** a SC LC 1D115 **													
50 Hz	B5	D5	E5	F5	FE5	M5	P5	U5	Q5	V5	N5	R5	S5
60 Hz	B6	-	E6	F6	-	M6	-	U6	Q6	-	-	R6	-

Tensioni standard del circuito di controllo - CORRENTE CONTINUA (ALIMENTAZIONE DC)

**	12V	24V	36V	48V	60V	72V	110V	125V	220V	250V	440V
da SC LC 1D09 ** a SC LC 1D38 **											
Da 0,7 a 1,25 Uc	JD	BD	CD	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD
da SC LC 1D40A ** a SC LC 1D65A **											
Da 0,7 a 1,25 Uc	JD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RD
da SC LC 1D80A ** a SC LC 1D95 **											
U 0,85...1,1 Uc	JD	BD	CD	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD
U 0,75...1,2 Uc	JW	BW	CW	EW	-	SW	FW	-	MW	-	-
SC LC 1D115 ** e SC LC 1D150 **											
U 0,75...1,2 Uc	-	BD	-	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD

Da completare con relè termici SC LRD ** (pag. 162)

Contattori tripolari - Controllo motore da 6 a 16 A nelle categorie AC-3, AC-3e, AC-4 - bobina a.c.



Serie: SC LC 1K

CODICE da completare aggiungendo il codice tensione **	Corrente nominale di funzionamento [A]	Istantaneo contatti ausiliari		Potenze nominali standard dei motori trifase 50-60 Hz nella categoria AC-3/AC-3e		
				220V 230V	380V 415V	440V 690
SC LC 1K0610 **	6	1	-	1,5 kW	2,2 kW	3 kW
SC LC 1K0601 **		-	1			
SC LC 1K0910 **	9	1	-	2,2 kW	4 kW	4 kW
SC LC 1K0901 **		-	1			
SC LC 1K1210 **	12	1	-	3 kW	5,5 kW	4 kW (>400) 5,5 kW (440)
SC LC 1K1201 **		-	1			
SC LC 1K1610 **	16	1	-	4 kW	7,5 kW	4 kW (>400) 5,5 kW (440)
SC LC 1K1601 **		-	1			

Tensioni standard del circuito di controllo - CORRENTE ALTERNATA (ALIMENTAZIONE AC)

** Frequenza	12V	20V	24V	36V	42V	48V	110V	115V	120V	127V	200/ 208V	220/ 230V	230V	230/ 240
50 Hz			B5		D5	E5							P5	
50/60 Hz	J7	Z7	B7	C7	D7	E7	F7	FE7	G7	FC7	L7	M7	P7	U7

** Frequenza	256	277	380/ 400	400	400/ 415	440	480	500	575	600	660/ 690
50/60 Hz	W7	UE7	Q7	V7	N7	R7	T7	S7	SC7	X7	Anno7

Da completare con relè termici SC LR2 K03*** (pag. 162)